

Modbus 984 RTU / ASCII (Master, 6 Digits)

人机预设值

通讯速率：9600, 7, Even, 1(ASCII); 9600, 8, Even, 1(RTU)

控制器站号：1

控制区/状态区：W4-1 / W4-11

控制器接线的说明

DOP 端接脚定义请参阅『串行通讯脚位定义』。

寄存器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

暂存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	W4-n	W4-00001 – W4-65535	Word	
Input Registers	W3-n	W3-00001 – W3-65535	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bits No.(b)		
Discrete Outputs	B0-b	B0-00001 – B0-65535	
Discrete Inputs	B1-b	B1-00001 – B1-65535	只读
Output Registers	W4-n.b	W4-00001.0 – W4-65535.15	
Input Registers	W3-n.b	W3-00001.0 – W3-65535.15	只读

NOTE

註 1 当连线的控制器有指定 Modbus 写入命令时，可透过设定特殊参数来设定 Modbus 写入命令。系统预设值为 Auto，代表人机会自动依照写入数据长短来切换单笔写入命令 (0x06)或是多笔写入命令(0x10)。

